

CT990 EB

DUAL BAND AMATEUR 10W

CT990 EB está equipado con la función Hombre Muerto, útil cuando se está solo o aislado. Esta función monitorea constantemente el estado de la persona que usa la radio: si se registra un cambio en la posición de la radio de vertical a horizontal (debido a una enfermedad o lesión), CT990 EB emite una alarma que se envía a todos los usuarios sintonizados en su frecuencia.

Características principales

- Se muestra la banda dual (VHF / UHF)
- Banda de frecuencia (para establecer según el país/área de uso): 144/146 MHz y 430-440MHz (Rx / Tx)
- Modos operativos: UHF/VHF, VHF/VHF o UHF/UHF
- Potencia de salida: 10W VHF / UHF
- Certificado IP67
- Antena de alto rendimiento
- Audio de alta calidad
- Función DQT (conversación privada)
- Función Dead Man (hombre muerto)
- 257 canales de memoria
- Amplia pantalla LCD de colores
- Pack de baterías de iones de litio de 3600 mAh
- Tonos repetidores
- Llamadas selectivas individuales / grupales
- Tono lateral: silenciador de ruido de final de transmisión
- Función VOX
- 83 + 83 códigos DCS y 38 tonos CTCSS
- Anuncios vocales
- Espaciado entre canales seleccionable: 25kHz / 12,5 kHz
- Número de canal, número de canal + frecuencia o nombre de canal mostrado
- Inversión de frecuencia
- Función Scan
- Radio FM
- Potencia de salida seleccionable: alta (10W) o baja (5W)
- Desplazamiento de frecuencia
- Shift repetidor
- Función BCLO (bloqueo de canal ocupado)
- Indicador de nivel de potencia de transmisión en la pantalla
- Indicación de voz de batería baja
- Roger Beep
- TOT (temporizador de tiempo de espera)
- Bloqueo de teclado
- Función y restablecimiento de canal



Marca: Midland

REF: **C1339.01**

EAN: 8011869201691

La caja contiene:

Transceptor CT990 EB, batería recargable de iones de litio de 3600 mAh, antena corta, antena larga, clip de cinturón, cargador de sobremesa, adaptador de pared, correa de muñeca.

MIDLAND®

www.midland.es

C/ Cobalt 48 | 08940 - Cornellà de Llobregat | Barcelona | 93 377 66.71